

# SS21-GSM LC


GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

## CSOMAG TARTALMA



**SS21-GSM LC • 4G antenna • USB kábel**

## SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



**SIM kártya • PC vagy notebook • Internet**

# 1 KONFIGURÁTOR TELEPÍTÉSE

Töltse le, telepítse és futtassa az alábbi programot:

**securecomconfiguratorsetup.exe**

Letölthető az alábbi címről:

**[www.securecom.eu/alkalmazasok](http://www.securecom.eu/alkalmazasok)**



DOWNLOAD



**MS Windows 8 / 10 / 11**

# 2 USB KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA

A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a modult a számítógéphez, majd válassza ki a modul által létrehozott kommunikációs portot.



# 3 HÍVÁS/SMS BEÁLLÍTÁSOK 4 RIASZTÁSI ÉRTESEÍTÉSEK 5 RELÉ VEZÉRLÉS

- PIN kód megadása (szükség esetén)
- Értesítendő telefonszámok megadása
- Bemenetek konfigurálása
- Tesztjelentés szövege
- Hívószámok megadása a vezérléshez

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK	
SIM PIN:	

ÉRTESEÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK			
Telefonszám	Hívás	SMS	InfoSMS
+36301234567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PERIFÉRIA BEÁLLÍTÁSOK és SMS ÉRTESEÍTÉSEK			
Név	Időhossz	Típus	SMS üzenet
Bemenet 1	0,3 <input type="text"/> mp	NO ▾	IN1 alarm
Bemenet 2	0,3 <input type="text"/> mp	NO ▾	IN2 alarm
Teszt SMS			Test OK!

HÍVÓSZÁMOK MEGADÁSA RELÉ VEZÉRLÉSHEZ	
Név	Telefonszám
Róbert	+36301111111
Péter	+36302222222
László	+36303333333
További felhasználó 1	+36304444444
További felhasználó 2	+36305555555
További felhasználó 3	+36306666666
További felhasználó 4	+36307777777
További felhasználó 5	+36308888888

# 6

## TELEPÍTÉSI ÉS BEÁLLÍTÁSI TANÁCSOK

- Az USB csatlakozás tápellátása csak a beállítások megadásához elegendő, ezért a hívások teszteléséhez a külső tápellátás csatlakoztatása szükséges!
- A SecurecomConfigurator.exe program indításkor kiolvassa és megjeleníti a modul beállításait. A beállítások módosítása esetén, a változást minden esetben le kell tölteni a modulra!
- A SIM kártyára bejövő SMS (pl. egyenleg info) csak az első telefonszámra kerül továbbküldésre.
- További információk és a termék részletes leírása a **securecom.eu** oldalon található.

# 7

## TERMÉK INFORMÁCIÓK

- 1 kontaktus független relé
- 2 kontaktus bemenet
- 3 féle értesítés + SMS továbbítás
- 4 értesíthető telefonszám (hívás+SMS)
- 8 felhasználói telefonszámról vezérlés
- Kommunikáció: 2G (GSM) hang/SMS
- SIM kártya: Nano-SIM (4FF)
- Tápellátás: 10-30V DC / maximum 500mA
- Működési hőmérséklet: -25°C / +50°C
- Méretek: 52x52x15mm

Termék részletek:

